

Gigaset SL800H PRO

Тонкий и компактный дизайн без ущерба для производительности или функциональности!

SL800H PRO — самый маленький и легкий радиотелефон DECT в семействе Gigaset Professional. Несмотря на свои компактные размеры, телефон оснащен большим 2,4-дюймовым цветным дисплеем и новейшими технологиями. Новые функции включают Bluetooth® 4.2 и встроенный разъем 3,5 мм, который можно использовать для подключения беспроводных и проводных гарнитур. Телефон SL800H PRO имеет множество премиальных функций и отвечает самым высоким требованиям пользователей. Максимальная продолжительность автономной работы — до 15 часов в режиме разговора, встроенный вибровызов, технология обновления программного обеспечения маршрутизатора и трубок через беспроводной канал связи (SUOTA) и корпус из высококачественных материалов, устойчивый к царапинам и дезинфицирующим средствам, — все это делает SL800H PRO идеальным для бизнеса. Такие функции, как новая опция «Отель» и отдельная кнопка для выбора аудиопрофилей, упрощают использование устройства в профессиональной среде. Телефон оптимизирован для использования со всеми профессиональными DECT-системами Gigaset. Кроме того, SL800H PRO может использоваться с CAT-iq и GAP-совместимыми базовыми станциями в одно- и многосотовых средах сторонних поставщиков.



Основные особенности

- Большой 2,4-дюймовый цветной TFT-дисплей с подсветкой
- Подключение гарнитуры через Bluetooth® 4.2 или разъем 3,5 мм
- До 15 часов в режиме разговора и 300 часов в режиме ожидания
- Аудиопрофили можно быстро выбирать с помощью отдельной клавиши
- Громкая связь с поддержкой технологии HDSP (CAT-IQ 2.0¹). Высокое качество звука и максимальная громкость
- Опция «Отель» — автоматическое удаление конфиденциальных данных
- SUOTA — технология обновления программного обеспечения через беспроводной канал связи
- Защита от царапин и воздействия дезинфицирующих средств
- Локальная телефонная книга с функцией поиска, до 500 карточек vCard и доступ к телефонной книге компании через ATC (XML, LDAP)²
- Передача данных по Bluetooth® или через порт Micro-USB
- Вибровызов
- Беззвучный режим во время зарядки, настраиваемый для параллельных вызовов
- Блокировка клавиш с защитой PIN-кодом
- Зарядка:
 - Возможность зарядки через Micro-USB
 - Подставка для зарядки в комплекте
- Полная совместимость с профессиональными одно- и многосотовыми системами Gigaset DECT

1) Планируется обновление программного обеспечения до CAT-iq 2.1.

2) В зависимости от базовой станции и (или) ATC и провайдера.

3) Будет доступно позже.

Миниатюрный размер — без компромиссов!

Новая трубка Gigaset SL800H PRO из серии Gigaset Professional впечатляет своим тонким дизайном, большим 2,4-дюймовым TFT-дисплеем и множеством функций для бизнеса, таких как SUOTA, Bluetooth® 4.2, аудиопрофили и великолепное качество звука HDSP. Набор профессиональных функций дополняется вибровызовом, интерфейсом Micro-USB и продолжительным временем работы без подзарядки. Устройство оптимизировано для одно- и многосотовых систем Gigaset, а также для использования с системами сигнализации³.

Дополнительная безопасность с новой опцией «Отель»

Для защиты конфиденциальных данных новый телефон Gigaset SL800H PRO имеет опцию «Отель». С ее помощью можно удалить с устройства все списки вызовов по прошествии заданного времени, чтобы следующий гость отеля или номера не мог получить к ним доступ. Эта опция упрощает операторам задачу обеспечения соответствия требованиям безопасности конечных пользователей. Коды сброса позволяют восстановить требуемое исходное состояние.

Устойчивость к дезинфицирующим средствам и царапинам

Корпус, клавиатура и дисплей созданы из высококачественных материалов. Кроме того, поверхность трубки защищена от царапин при повседневном использовании благодаря более прочному покрытию. Оно также защищает устройство от воздействия дезинфицирующих средств, в том числе предназначенных для уничтожения бактерий и вирусов. Обзор протестированных дезинфицирующих средств доступен на портале Gigaset Professional Wiki.



Gigaset
Где бы вы ни были.

Gigaset SL800H PRO

Тонкий и компактный дизайн без ущерба для производительности или функциональности!

Технические характеристики

Пользовательский интерфейс

- 2,4-дюймовый цветной графический TFT-дисплей QVGA с подсветкой, 240 × 320 пикселей, до 8 строк, 65 000 цветов
- Интуитивно понятный современный пользовательский интерфейс с использованием значков, экранных клавиш, клавиш навигации на пять направлений и функциональных клавиш

Телефонная книга и набор номера

- Адресная книга на 500 записей в формате vCard
- Записи vCard: имя и фамилия, три номера, адрес электронной почты, напоминание дат, VIP-мелодии и изображение-идентификатор вызывающего абонента
- Доступ к телефонному справочнику УАТС с функцией поиска (LDAP и XML)²
- Поиск в общедоступных онлайн-каталогах с возможностью автоматического поиска²
- Три списка вызовов (пропущенные/входящие/исходящие) по 20 записей каждый, индикация идентификатора линии / имени вызывающего абонента (CLIP/CNIP), даты/времени
- Повторный набор 20 последних введенных номеров
- Клавиши быстрого набора (программируемые клавиши, 9 цифровых клавиш)
- Клавиши отключения звука, блокировки клавиатуры, сигнала Flash (кратковременный отбой)
- Функция автоматического повторного набора номера

Возможности подключения

Гибкие варианты подключения с S700H PRO.



1) Планируется обновление программного обеспечения до CAT-iq 2.1.
2) В зависимости от базовой станции и (или) АТС и провайдера.

Прием вызовов

- Индикация идентификатора линии / имени вызывающего абонента (CLIP/CNIP)
- Отдельные мелодии сигнала вызова для VIP-записей и внутренних вызывающих абонентов
- Подавление анонимных вызовов
- Виброзвонок

Пропущенные вызовы

- Уведомление на дисплее, световой индикатор новых сообщений
- Список до 20 пропущенных вызовов с идентификаторами вызывающих абонентов
- Список местных пропущенных вызовов при работе с одно- и многосотовыми системами сторонних производителей, поддерживающими GAP
- Прямой набор на основании списка пропущенных вызовов

Звук

- HD-звук с поддержкой HDSP™/CAT-iq 2.0¹
- Громкая связь с превосходным качеством звука
- Удобные боковые кнопки регулировки громкости
- 32 мелодии сигнала вызова с 5 уровнями громкости и постепенным увеличением громкости
- Выбор аудиопрофиля (настраиваемый, уменьшенной/повышенной громкости)
- Подключение гарнитуры через Bluetooth или разъем 3,5 мм

Клавиатура

- С подсветкой, устойчивая к царапинам
- Клавиша новых сообщений с мигающим индикатором
- Отдельная клавиша R
- Клавиша прямого выбора профиля: настраиваемого, уменьшенной/повышенной громкости
- Удобные боковые кнопки регулировки громкости
- Блокировка клавиатуры (клавишей #) с защитой ПИН-кодом
- Кнопка отключения звука

Опция «Отель»

Эта новая опция Gigaset предоставляет следующие возможности:

- Удаление таких данных, как списки вызовов, через настраиваемый промежуток времени
- Блокировку настройки программируемых клавиш
- Включение или отключение функции голосовой почты
- Отключение меню Bluetooth
- Ограничение функций календаря — невозможность вносить записи
- Коды сброса для следующих функций:
 - Восстановления языка меню по умолчанию
 - Восстановления заставки по умолчанию
- Ограничено использование порта Micro-USB:
 - Обмен данными
 - Запрет использования ПО Gigaset QuickSync
 - Сохранение возможности использования системы аварийного восстановления
 - Сохранение возможности зарядки через USB

Gigaset SL800H PRO

Тонкий и компактный дизайн без ущерба для производительности или функциональности!

Дополнительные возможности²

- Органайзер с календарем и функцией напоминания
- Помощник для чтения электронной почты
- Справочные службы
- Экранная заставка (картинка, слайд-шоу, часы, информация)
- Возможность зарядки в выключенном состоянии
- Тоновые сигналы предупреждения о выходе из зоны покрытия DECT и возвращении в нее
- Беззвучный режим во время зарядки при параллельном вызове, при наличии другого телефона, зарегистрированного на того же пользователя

Программное обеспечение Gigaset QuickSync

Бесплатная загрузка ПО для Windows и OS X Подключение через micro-USB или Bluetooth®

- Синхронизация телефонной книги с Microsoft Outlook®
- Загрузка изображений для вызывающих абонентов / картинок для заставки
- Загрузка мелодий сигнала вызова с компьютера на телефон
- Обновление встроенного ПО
- Интеграция компьютерной телефонии:
 - Прямой набор номеров из контактов Microsoft Outlook®
 - Отображение входящих вызовов на компьютере под управлением как Windows, так и OS X

Совместимость

- Оптимизирован и рекомендован для работы со следующими системами:

Односотовые системы Gigaset DECT IP

- Gigaset N670IP PRO
- Gigaset N510IP PRO

Многосотовые системы Gigaset DECT IP

- Многосотовые системы Gigaset N870IP PRO
- Многосотовые системы Gigaset N720IP PRO
- Базовые станции DECT с поддержкой GAP и CAT-iq (одно- и многосотовые системы)

Интерфейсы

- DECT
- Bluetooth®
- Гарнитура Bluetooth® (профиль громкой связи и гарнитуры)
- Обмен данными и обновление встроенного ПО с помощью Gigaset QuickSync
- Обмен записями vCard с мобильными телефонами
- MICRO-USB
- Функция зарядки
- Обмен данными и обновление встроенного ПО с помощью Gigaset QuickSync
- Разъем 3,5 мм для подключения гарнитуры

Радиус действия по стандарту DECT

- Радиус действия в помещении: до 50 метров
- Радиус действия вне помещения: до 300 метров

Функции ECO-DECT

- Сокращение энергопотребления до 60 % за счет использования энергосберегающего источника питания
- Режим ECO — ручное снижение мощности излучения базовой станции и всех зарегистрированных трубок
- Переменное уменьшение мощности излучения, зависящее от расстояния между базовой станцией и телефонными трубками (только для трубок)

Время работы

- До 15 часов в режиме разговора
- До 300 часов в режиме ожидания

1) Планируется обновление программного обеспечения до CAT-iq 2.1.

2) В зависимости от базовой станции и (или) АТС и провайдера.

Gigaset SL800H PRO

Тонкий и компактный дизайн без ущерба для производительности или функциональности!

Габаритные размеры и масса

- Телефонная трубка: 130 × 51 × 18,5 мм
- Зарядное устройство: 70 × 58,4 × 28,6 мм
- Упаковка (Д x Ш x В): 224 × 166 × 60 мм
- Полная масса поставляемой упаковки около 347 г

Комплект поставки

- 1 трубка
- 1 крышка аккумуляторного отсека
- 1 литий-ионный аккумулятор
- 1 зажим для крепления на ремне
- 1 зарядное устройство для трубы
- 1 блок питания
- 1 руководство пользователя

Условия окружающей среды

- Температура эксплуатации: от 5 до 45 °C
- Температура хранения: от -15 до 60 °C
- Относительная влажность: от 20 до 75 %, без конденсации

Gigaset SL800H PRO

Номер для заказа: S30852-H2975-S302

Ваш лучший выбор.

Gigaset

Узнайте больше! Обратитесь к местному дилеру
Gigaset, перейдите на сайт gigaset.com/pro
или посетите вики по адресу wiki.gigasetpro.com

Где бы вы ни были.